



Ficha técnica: www.apsfire.es

ELECTROIMANES VENTOSA SEGURIDAD

Se instalan en la parte interior de la puerta, los diferentes métodos que se utilizan para vandalizar y abrir cerraduras no afectan a las Mini Ventosas Electromagnéticas.

Las Mini Ventosas Electromagnéticas no disponen de parte mecánica móviles, por este motivo nunca pueden quedar las puertas bloqueadas. Apropriadadas para salidas de emergencia, y en caso de incendio, para puertas de evacuación rápida.

No sufren desgaste mecánico, resisten perfectamente un elevado nivel de maniobras y no precisan mantenimiento.

Las diferentes comprobaciones realizadas acreditan que cuando se corta la corriente se produce la apertura instantánea, y no se observa ningún magnetismo residual.

Resistencia a la corrosión UNI Standard ISO 9227, normativa 89/336/EEC (EN 55014) de la compatibilidad electromagnética 12-6

POTENCIA MAGNE. CIERRE	1800 Nw	3000 Nw	6000 Nw
VOLTAJE	12 V DC	12 V / 24 V DC	12 V / 24 V DC
CONSUMO	250 mA	270 / 180 mA	270 / 180 Ma
POTENCIA	3W	3,3 W	3,3 W